

## **Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter** **(Hipath Xpressions mit VMS)** **für Analog-Telefone**

Mit dem neuen Xpressions -Sprachspeichersystem haben Sie die Möglichkeit mehrere verschiedene Ansagetexte aufzunehmen (Ansage 1 bis 9).  
Diese können dann individuell als Ansage für z.B. interne, externe oder auch für beide Anrufer aktiviert werden.

In der folgenden Anleitung finden Sie einen Schnelleinstieg um Ihre Box innerhalb kürzester Zeit zu besprechen und zu aktivieren. ( **Kennzahl 77** )

**Anrufbeantworter-Funktion** : - mit Aufzeichnung ( Anrufer kann Nachrichten hinterlassen )  
**Hinweis-Funktion** : - ohne Aufzeichnung ( Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen )

### **1.1 Ansagetexte aufnehmen**

#### **Ansage Nummer 1 auf sprechen (z.B. Text für interne Anrufer)**

**Aktion:**

Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**7-1-1**

Text auf sprechen

\*

auflegen

#### **Ansage Nummer 2 auf sprechen (z.B. Text für externe Anrufer)**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**7-2-1**

Text auf sprechen

\*

auflegen

#### **Ansage Nummern 3 bis 9 auf sprechen (z.B. Urlaubsansage o.ä.)**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**7- (3 bis 9) -1**

Text auf sprechen

\*

auflegen

Bitte nach der Ansage sofort die \* Taste drücken. Hiermit beenden Sie unmittelbar die Aufnahme und vermeiden die Aufnahme des Geräusches des Hörerauflegens.

Nach Anwahl der Zugangsnummer erhalten Sie durch den Sprachinfoservice auditiv sowie visuell im Digital-Telefondisplay Erklärungen zu allen Aktionen.

## 1.2 Ansagetexte aktivieren

### Ansage Nummer 1 für interne Anrufer aktivieren

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-7- ( 0 – für Hinweiskfunktion) -1-1**

**( 1 – für Anrufbeantworterfunktion) -1-1**

auflegen

### Ansage Nummer 2 für externe Anrufer aktivieren

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-9- ( 0 – für Hinweiskfunktion) -1-2**

**( 1 – für Anrufbeantworterfunktion) -1-2**

auflegen

### Ansage Nummer 3 für alle Anrufer (Alternativ-Fall) aktivieren

(Achtung: Wenn hier eine Ansage ausgewählt wurde, dann wird diese bei internen und externen Anrufern abgespielt.)

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-8- ( 0 – für Hinweiskfunktion) -1-3**

**( 1 – für Anrufbeantworterfunktion) -1-3**

auflegen

### Ansage Nummer aktivieren ( wechseln zwischen den auf gesprochenen Texten )

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)

Code-Nummer eingeben ( Passwort )

\*

**7**

Ansage Nummer wählen ( Beispiel Nummer 3 – (Urlaubsansage )

\*

**Hiermit ist die Ansage Nummer 3 aktiviert.**

## 1.3 Eingegangene Nachrichten anhören: ( Sie hören : **Nachricht liegt vor** )

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)

Code-Nummer eingeben ( PIN ,und wenn vergeben,-Passwort- )

\* ( Stern-Taste)

**Sie werden durch das Menü geführt**

## Beim Abhören der Nachricht : Schnell – Anleitung

( wählen Sie die Ziffern : )

**4 - Rücksprung** : um 10 Sekunden in der Aufnahme (Sprachnachricht).  
Rücksprung um 3 Sätze im Text.

**4 – 4 Rücksprung** : an den Anfang der Aufnahme (Sprachnachricht).  
Rücksprung an den Anfang des Textes.

**6-Vorwärtssprung** : um 10 Sekunden in der Aufnahme (Sprachnachricht).  
Vorwärtssprung um 3 Sätze im Text.

**6 – 6 Vorwärtssprung ans Ende der Aufnahme** : (Sprachnachricht).  
Vorwärtssprung ans Ende des Textes. Schnelles löschen

## 1.4 Ansagetexte wieder deaktivieren

### Ansage für interne Anrufer deaktivieren

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-7**

#

auflegen

### Ansage für externe Anrufer deaktivieren

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-9**

#

auflegen

### Ansage für alternative (interne und externe) Anrufer deaktivieren

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-8**

#

auflegen

### Ansage für Anrufer außerhalb der Geschäftszeit (00:00 - 23:59Uhr) deaktivieren

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-5**

#

auflegen

## 1.5 Zustand der aktivierten Ansagetexte abfragen

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8**

*(Zustand wird vorgelesen)*

auflegen

## 1.6 Persönliches Passwort der Sprachbox ändern

### Persönliches Passwort für Sprachbox einrichten

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-4**

neues Passwort eingeben (*mindestens 4 Ziffern*)

\*

auflegen

### Persönliches Passwort der Sprachbox löschen

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-4**

#

auflegen

Um den Anrufbeantworter in Ihrem **Telefon zu aktivieren**, beachten Sie die Kurzanleitung für analoge Telefon-Apparate – „**Feste Rufumleitung**“

Siehe auch Bedienungsanleitungen unter folgender Adresse:

<http://www.rz.uni-konstanz.de/dienste/telefon-und-kommunikationsdienste/>

## Feste Anrufumleitung:

Ziel speichern und einschalten:      RNR oder **Kennzahl 77 – Voice-Mail** 

einschalten



(Anrufe gehen direkt zum umgeleiteten Teilnehmer) **oder Voice-Mail**

ausschalten



(Anrufe gehen nach 5x läuten zum umgeleiteten Teilnehmer) **oder Voice-Mail**

Ziel löschen



Haben Sie Ihre PIN-Nr. (Code Nr.) vergessen? Wenden Sie sich bitte an [support@uni-konstanz.de](mailto:support@uni-konstanz.de)

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie diese an [support@uni-konstanz.de](mailto:support@uni-konstanz.de)

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr KIM Infrastruktur Team